KFZ-Batterieladegerät WBC-15

Das allrounder Ladegerät für 12V und 24V Starterbatterien (Nass, AGM/EFB, Lithium). Ideal für Erhaltungs- und Versorgungsladungen von Batterien mit Kapazitäten zwischen 40 bis 230Ah. Ladestrom 15A (12V) oder 10A (24V). Geeignet für PKWs und Transporter. Nicht geeignet für Motorräder.



Flexible Anwendung je nach Situation

- Auswahl verschiedener Lademodi - 12V / 24V / Supply / Desulfation / Cold
- Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium

Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie

- Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte
- Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung

Maximale Sicherheit

- Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.
- Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem
- Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken

Eingangsspannung min./ max.	240-220 V
Frequenz	50 Hz
Ladespannung max. bei 12 V	15,8 V
Ladespannung max. bei 24 V	29,8 V
Ladestrom bei 12 V	15 A
Ladestrom bei 24 V	10 A
Akku-/Batteriekapazität min./max	40-230 Ah
Leistung	298 W
Akku-/Batteriebezeichnung	12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies), 12 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4), 24 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 24 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4)
Ladekennlinie	8-stufig
Schutzart IP	IP 20
Kabellänge	150 cm
Vollisolierte Lade-Klemmen	Ja
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)	258 cm
Kabelquerschnitt	6 mm^2
Länge x Breite x Höhe	206 x 153 x 69 mm
Produktgewicht (per Stück)	1,7 kg

CL01_2001040334, Rev: 0.158, Stand: 27. 10. 2025

Farbe	Schwarzgrau
Funkenschutz	Ja
Verpolungsschutz	Ja
Prüfzeichen	CE

Art.-Nr. 0510 955 901
VE: 1

Details/Anwendung

Serviceladung - Kundendienst, Service (WET, AGM, LITH)
Erhaltungsladung - Ausstellungsraum, Lager (SUP)
Spezielle Ladung - für tiefentladene Batterien (DES), bei kaltem Wetter (*)



Anleitung

1. Rote Klemme an + Pol, danach schwarze Klemme an Fahrzeugmasse oder - Pol
2. Stromkabel an 230V Steckdose anschliessen
3. Zuerst Lademodus dann Batterietyp wählen
4. 3s Modustaste drücken, um die Ladung zu unterbrechen oder zu stoppen

CL01_2001040334, Rev: 0.158, Stand: 27. 10. 2025