KFZ-Batterieladegerät WBC-30

Das Profi Ladegerät für 12V und 24V Starterbatterien (Nass, AGM/EFB, Lithium). Der ideale Partner in der Werkstatt. Lädt Batterien mit einer Kapazität zwischen 60 und 460Ah, mit einem Ladestrom von 30A (12V) oder 15A (24V). Geeignet für PKWs und Transporter. Darf nicht für Motorräder verwendet werden!



Flexible Anwendung je nach Situation

- Auswahl verschiedener Lademodi - 12V / 24V / Supply / Desulfation / Cold
- Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium

Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie

- Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte
- Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung

Maximale Sicherheit

- Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.
- Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem
- Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken

Frequenz	50 Hz
Ladespannung max. bei 12 V	15,8 V
Ladespannung max. bei 24 V	29,8 V
Ladestrom bei 12 V	30 A
Ladestrom bei 24 V	15 A
Akku-/Batteriekapazität min./max	60-460 Ah
Leistung	447 W
Akku-/Batteriebezeichnung	12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 12 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4), 24 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 24 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4)
Ladekennlinie	8-stufig
Schutzart IP	IP 20
Kabellänge	150 cm
Vollisolierte Lade-Klemmen	Ja
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)	258 cm
Kabelquerschnitt	6,6 mm^2
Länge x Breite x Höhe	259 x 181 x 77 mm
Produktgewicht (per Stück)	2500 g
Farbe	Schwarzgrau
Funkenschutz	Ja

CL01_2001040335, Rev: 0.161, Stand: 22. 01. 2026

Verpolungsschutz	Ja
Prüfzeichen	CE

Art.-Nr. 0510 955 902
VE: 1

Details/Anwendung

Serviceladung - Kundendienst, Service, Diagnose - (WET, AGM, LITH)
Erhaltungsladung - Ausstellungsraum, Lager (SUP)
Spezielle Ladung - für tiefentladene Batterien (DES), bei kaltem Wetter (*)





Anleitung

1. Rote Klemme an + Pol, danach schwarze Klemme an Fahrzeugmasse oder - Pol
2. Stromkabel an 230V Steckdose anschliessen
3. Zuerst Lademodus dann Batterietyp wählen
4. 3s Modustaste drücken, um die Ladung zu unterbrechen oder zu stoppen

CL01_2001040335, Rev: 0.161, Stand: 22. 01. 2026