Baustromverteiler W-AVEV 35/11-3

Baustromverteiler 35A nach ÖVE EN 61439-4 aus stabilem Stahlblech gefertigt und mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung.



- Zeitersparnis dank innovativer Anschlusstechnik/Zugentlastung
- Sichere und schnelle Montage dank ISO-Gehäuseabdeckungen mit plombierbaren Schnellverschlüssen
- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany

Bestückung:

- Anschlusssicherung: lt. Versorgungsgebiet
- incl. Überspannungsableiter 3+1 (TT+TN) Kl.“C“ (25A - 125A)
- 1xCEE-Steckdose, 32A/400V mit 1xLS 32A 3p/C
- 1xCEE-Steckdose, 16A/400V mit 1xLS 16A 3p/C
- 3xSK-Steckdose, 16A/250V mit 3xLS 16A 1p/C
- 1xFI 40A/4/0.03A therm. fest über alle Ausgänge

Ausgang	1 CEE 32 A, 5P, 400 V, 1 CEE 16 A, 5P, 400 V, 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
Kabelanschluss	Mit Kabel
Netzabsicherung	1 FI 40/0,03 A, 1 LS 32 A, 3P, C, 1 LS 16 A, 3P, C, 3 LS 16 A, 1P, C
Anschlussleistung	22 kVA
Schutzart IP	IP 44
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 35 °C
Werkstoff	Stahlblech
Länge x Breite x Höhe	300 x 380 x 770 cm

Typbezeichnung	**Art.-Nr.**	**VE**
W-AVEV 35/11-3/A/BGLD Versorgungsgebiet: Burgenland	**0774 702 010**	1
W-AVEV 35/11-3/V1/A/KÄRNTEN Versorgungsgebiet: Kärnten	**0774 702 011**	1
W-AVEV 35/11-3/V1/A/NÖ Versorgungsgebiet: Niederösterreich, EVN	**0774 702 012**	1
W-AVEV 35/11-3/V1/A/OÖ Versorgungsgebiet: OÖ (eingeschränkt) , Salzburg, Wien, Vorarlberg	**0774 702 013**	1

CL01_2002240140, Rev: 0.56, Stand: 02. 12. 2024

Typbezeichnung	Art.-Nr.	VE
W-AVEV 35/11-3/V1/A/STEWEAG Versorgungsgebiet: Steiermark	**0774 702 014**	1
W-AVEV 35/11-3/V1/A/STEWEAG-50mm² Versorgungsgebiet: Steiermark, Anschluss 50mm²	**0774 702 016**	1
W-AVEV 35/11-3/V1/A/TIWAG Versorgungsgebiet: Tirol	**0774 702 015**	1

Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB) und besonderer Speisepunkt nach EN61439 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung maximal 30m lang ist und das VNB keinen separaten Anschlussschrank fordert. Zusätzlich kann ein beglaubigter Zwischenzähler für eine Untermessung eingebaut werden.

Leistungsnachweis

Versorgungsgebiet: Burgenland
Anschlusssicherung: Neozed-Element D02 35A, mittels Schloss B1 absperrbar
Anschlussquerschnitt: max. 25mm² Al/Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm² 400V AC

Versorgungsgebiet: Kärnten
Anschlusssicherung: D02 Sicherungslasttrennschalter 35A
mit nicht auswechselbaren Passeinsätzen
Anschlussquerschnitt: max. 35mm² Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm2 400V AC

Versorgungsgebiet: Niederösterreich, EVN
Anschlusssicherung: D02 Sicherungslasttrennschalter 35A
mit nicht auswechselbaren Passeinsätzen
Anschlussquerschnitt: max. 50mm² AL/Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm2 400V AC

Versorgungsgebiet: OÖ (eingeschränkt) , Salzburg, Wien, Vorarlberg
Anschlusssicherung: D02 Sicherungslasttrennschalter 35A
mit nicht auswechelbaren Passeinsätzen
Anschlussquerschnitt: max. 16mm² Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm2 400V AC

Versorgungsgebiet: Steiermark
Anschlusssicherung: Neozed-Element D02 35A
Anschlussquerschnitt: max. 25mm² Al/Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16mm² 400V AC

Versorgungsgebiet: Tirol
Anschlussklemmen 2,5-16² Cu / Anschlussquerschnitt: max. 16 mm² Cu
Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 10mm² 400V AC
Hauptsicherung: Tarifschalter 25 – 40A 3p über alle Ausgänge im Vorzählerbereich

Entspricht der ÖVE EN 61439-4

CL01_2002240140, Rev: 0.56, Stand: 02. 12. 2024