Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung

Ermöglicht eine schnelle und sichere Überprüfung von Schutzkontakt-Steckdosen auf Anschlussfehler. FI/RCD-Testschaltung (30 mA bei 230 V/ AC)



- Die Schutzkontakt-Steckdose wird auf mögliche Installationsfehler wie das Vertauschen von Adern und Unterbrechungen überprüft
- Das Prüfergebnis wird optisch mittels 3 LED angezeigt
- Stromversorgung über zu prüfende Steckdose – keine Batterien erforderlich
- Kompakte, leichte Bauform
- Einfache Bedienung/Handhabung

Ausführung	Mit FI/RCD-Auslösung
Anzeige	LED
Spannungsbereich AC min./max.	220-240 V/AC
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Schaltbare Last	30 mA bei 230V/AC
Schutzart IP	IP 40
Überspannungsschutzkategorie	CAT II/300 V
Temperatureinsatzbereich min./max.	0 bis 50 °C
Werkstoff	ABS/PC
Farbe	Grau, Schwarz

Art.-Nr. 5634 006 001
VE: 1

Details/Anwendung

- Zur Überprüfung von Schutzkontakt-Steckdosen, Leitungsrollern, Verlängerungsleitungen, etc.
- Fehlerstromschutz Prüfung



Leistungsnachweis

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Bitte beachten Sie unbedingt vor dem Gebrauch des Gerätes die Sicherheitshinweise sowie Warnvermerke in der Bedienungsanleitung.

CL01_6101020105, Rev: 0.259, Stand: 24. 09. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen