KFZ-Batterieladegerät WBC-6

Das smarte Ladegerät für 6V und 12V Starterbatterien (Nass, AGM/EFB, Lithium). Ideal für Erhaltungs- und Versorgungsladungen von Batterien mit einer Kapazität zwischen 5 und 130Ah. Ladestrom 6A. Geeignet für Motorräder und PKWs.



Flexible Anwendung je nach Situation

- Auswahl verschiedener Lademodi - 6V / 12V
- Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium

Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie

- Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte
- Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung

Maximale Sicherheit

- Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.
- Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem
- Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken

Eingangsspannung min./ max.	240-220 V
Frequenz	50 Hz
Ladespannung max. bei 12 V	14,7 V
Ladestrom bei 12 V	6 A
Ladestrom	6 A
Akku-/Batteriekapazität min./max	5-130 Ah
Leistung	89 W
Akku-/Batteriebezeichnung	12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 12 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4), 6 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 6 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4)
Ladekennlinie	8-stufig
Schutzart IP	IP 20
Kabellänge	150 cm
Vollisolierte Lade-Klemmen	Ja
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)	208 cm
Kabelquerschnitt	2,5 mm^2
Länge x Breite x Höhe	206 x 153 x 69 mm
Produktgewicht (per Stück)	1,3 kg
Farbe	Schwarzgrau
Funkenschutz	Ja
Verpolungsschutz	Ja
Prüfzeichen	CE

CL01_2001040333, Rev: 0.146, Stand: 27. 10. 2025

Art.-Nr. 0510 955 900
VE: 1

Details/Anwendung

Serviceladung - Kundendienst - (WET, AGM, LITH)
Erhaltungsladung - Lager (SUP)



Anleitung

1. Rote Klemme an + Pol, danach schwarze Klemme an Fahrzeugmasse oder - Pol
2. Stromkabel an 230V Steckdose anschliessen
3. Zuerst Lademodus dann Batterietyp wählen
4. 3s Modustaste drücken, um die Ladung zu unterbrechen oder zu stoppen)

CL01_2001040333, Rev: 0.146, Stand: 27. 10. 2025