Mini Digital-Multimeter

Kleines Messgerät zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, Widerstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Diodentest und zur kontaktlosen Spannungsprüfung



- Die Messleitungen können auf der Rückseite des Gerätes befestigt werden, um diese zu schützen und Verletzungen durch die Messspitzen zu vermeiden
- Fest angeschlossene Messleitungen, Data Hold, Diodenprüfung, Durchgangsprüfung, integrierte LED-Taschenlampe und automatische Bereichserfassung
- Mit robustem, spritzwassergeschütztem Gummigehäuse und Folientastatur
- Kontaktlose Spannungsprüfung
- Automatische Geräteabschaltung nach 15 Minuten

Anzeige	LCD, 2000 Digit
Messbereich Spannung min./max.	0,5 V/AC-600 V/AC
Messbereich Spannung 2 min./max.	0,5 V/DC-600 V/DC
Messbereich Spannung 2 min.	0,5 V/DC
Messbereich Spannung 2 max.	600 V/DC
Messbereich elektrischer Widerstand min./max.	0 Ohm-20 MOhm
Abschaltautomatik	15 min
Überspannungsschutzkategorie	CAT III/1000 V
Schutzart IP	IP 54
Akku-/Batteriebezeichnung	1,5 V Micro AAA
Akku-/Batterieanzahl	2 STK
Länge x Breite x Höhe	104 x 55 x 32,5 mm

Art.-Nr. 0715 53 370
VE: 1

Details/Anwendung





